SE-CLEAN Kit de mantenimiento para productos antiestáticos

Líquido de limpieza y cepillo de nailon para barras antiestáticas, ventiladores ionizadores, pistolas antiestáticas y boquillas FÖGE



DATOS PRINCIPALES

Contenido del kit
Líquido de mantenimiento para productos antiestáticos (frasco con pulverizador) + cepillo de limpieza de nailon

Líquido de limpieza
No conductor, sin agua · mezcla de disolventes, contiene isoparafinas · libre de hidrocarburos halogenados y aromáticos · se evapora sin dejar residuos · usar sin diluir

Dimensiones del cepillo
225 × 35 × 22 mm

Productos compatibles
Barras antiestáticas AC y DC, ventiladores ionizadores, pistolas antiestáticas y otros equipos antiestáticos FÖGE

Descripción general

Los equipos antiestáticos deben limpiarse con regularidad para mantener su eficacia. El intenso campo eléctrico atrae el polvo y los contaminantes del aire, la ionización del aire provoca acumulaciones de carbono en los electrodos y, en aplicaciones textiles, la tinta o las fibras pueden contaminar las puntas. Las puntas emisoras sucias reducen la eficacia y pueden provocar sobrecargas del circuito y cortocircuitos.

Características principales

- Líquido de limpieza no conductor y sin agua — se evapora sin dejar residuos
- Elimina el polvo, los depósitos de carbono, la tinta y los restos de tejido de las puntas emisoras
- Cepillo de nailon, 225 × 35 × 22 mm — limpia con suavidad sin dañar las puntas
- Cabezal pulverizador para aplicación directa
- Para barras AC y DC, ventiladores ionizadores, pistolas antiestáticas y boquillas FÖGE

Especificaciones técnicas

Contenido del kit	Líquido de mantenimiento para productos antiestáticos (frasco con pulverizador) + cepillo de limpieza de nailon
Líquido de limpieza	No conductor, sin agua · mezcla de disolventes, contiene isoparafinas · libre de hidrocarburos halogenados y aromáticos · se evapora sin dejar residuos · usar sin diluir
Dimensiones del cepillo	225 × 35 × 22 mm
Filamentos del cepillo	Nailon, ⌀ 0,35 mm, profundidad 20 mm

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.

Productos compatibles	Barras antiestáticas AC y DC, ventiladores ionizadores, pistolas antiestáticas y otros equipos antiestáticos FÖGE
Protección personal	Gafas de seguridad · guantes de protección
Indicaciones de peligro	H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias · H413: Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos · EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel
Consejos de prudencia	P273 · P301 + P310 · P331 · P405 · P501

Instrucciones de uso

⚠ APAGUE el electrodo y no vuelva a ENCENDERLO hasta que esté seco.

1. Limpie el equipo de control de electricidad estática con el cepillo de limpieza FÖGE.
2. Coloque el cabezal pulverizador en el frasco que contiene el líquido de limpieza.
3. Humedezca un paño con líquido de limpieza y limpie el equipo de control de electricidad estática, con cuidado alrededor de los emisores.
4. Repita el cepillado y la limpieza hasta que el equipo de control de electricidad estática esté limpio.
5. Pula las puntas con cuidado con un paño seco.

Sistema completo — lo que necesita

Kit SE-CLEAN	Un frasco de líquido de limpieza con cabezal pulverizador y un cepillo de limpieza de nailon
Líquido y cepillos de repuesto	Disponibles por separado — contacte con FÖGE

Información de producto y pedidos: sales@fogegmbh.com · +49 9372 9809477 · foge-antistatic.com/es

Sujeto a cambios técnicos, errores y erratas. Este documento es una traducción del original en inglés y puede contener errores de traducción.