SE-CLEAN Κιτ συντήρησης αντιστατικών προϊόντων

Υγρό καθαρισμού και νάιλον βούρτσα για αντιστατικές μπάρες, φυσητήρες ιονισμού, πιστόλια ιονισμού αέρα και ακροφύσια FÖGE



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιεχόμενο κιτ
Υγρό συντήρησης αντιστατικών προϊόντων (φιάλη με ψεκαστήρα) + βούρτσα καθαρισμού από νάιλον

Υγρό καθαρισμού
Μη αγώγιμο, χωρίς νερό · μείγμα διαλυτών, περιέχει ισοπαραφίνες · χωρίς αλογονωμένους και αρωματικούς υδρογονάνθρακες · εξατμίζεται χωρίς υπολείμματα · χρήση χωρίς αραίωση

Διαστάσεις βούρτσας
225 × 35 × 22 mm

Συμβατά προϊόντα
Αντιστατικές μπάρες AC και DC FÖGE, φυσητήρες αέρα, αντιστατικά πιστόλια αέρα και άλλες αντιστατικές συσκευές

Επισκόπηση

Οι αντιστατικές συσκευές πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, ώστε να διατηρούν την απόδοσή τους. Το ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο έλκει τη σκόνη και τους ρύπους του αέρα, ο ιονισμός του αέρα προκαλεί συσσώρευση άνθρακα στα ηλεκτρόδια και, στις εφαρμογές με υφάσματα, το μελάνι ή οι ίνες μπορούν να μολύνουν τις ακίδες. Οι βρώμικες ακίδες εκπομπής μειώνουν την απόδοση και μπορούν να προκαλέσουν υπερφόρτωση του κυκλώματος και βραχυκυκλώματα.

Βασικά χαρακτηριστικά

- Μη αγώγιμο υγρό καθαρισμού χωρίς νερό — εξατμίζεται χωρίς υπολείμματα
- Απομακρύνει σκόνη, εναποθέσεις άνθρακα, μελάνι και υπολείμματα υφάσματος από τις ακίδες εκπομπής
- Νάιλον βούρτσα, 225 × 35 × 22 mm — καθαρίζει απαλά χωρίς να καταστρέφει τις ακίδες
- Κεφαλή ψεκασμού για άμεση εφαρμογή
- Για μπάρες AC και DC, φυσητήρες, πιστόλια ιονισμού αέρα και ακροφύσια FÖGE

Τεχνικές προδιαγραφές

Περιεχόμενο κιτ	Υγρό συντήρησης αντιστατικών προϊόντων (φιάλη με ψεκαστήρα) + βούρτσα καθαρισμού από νάιλον
Υγρό καθαρισμού	Μη αγώγιμο, χωρίς νερό · μείγμα διαλυτών, περιέχει ισοπαραφίνες · χωρίς αλογονωμένους και αρωματικούς υδρογονάνθρακες · εξατμίζεται χωρίς υπολείμματα · χρήση χωρίς αραίωση
Διαστάσεις βούρτσας	225 × 35 × 22 mm
Ίνες βούρτσας	Νάιλον, ⌀ 0,35 mm, βάθος 20 mm

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

Συμβατά προϊόντα	Αντιστατικές μπάρες AC και DC FÖGE, φυσητήρες αέρα, αντιστατικά πιστόλια αέρα και άλλες αντιστατικές συσκευές
Ατομική προστασία	Γυαλιά ασφαλείας · προστατευτικά γάντια
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H304: Μπορεί να αποβεί θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στους αεραγωγούς. · H413: Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες βλαβερές επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς. · EUH066: Η επανειλημμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιμο του δέρματος.
Δηλώσεις προφύλαξης	P273 · P301 + P310 · P331 · P405 · P501

Οδηγίες χρήσης

⚠ Απενεργοποιήστε (OFF) το ηλεκτρόδιο και μην το ενεργοποιήσετε (ON) ξανά μέχρι να στεγνώσει.

1. Καθαρίστε τη συσκευή ελέγχου στατικού ηλεκτρισμού με τη βούρτσα καθαρισμού FÖGE.
2. Τοποθετήστε την κεφαλή ψεκασμού στο μπουκάλι που περιέχει το υγρό καθαρισμού.
3. Βρέξτε ένα πανί με υγρό καθαρισμού και σκουπίστε τη συσκευή ελέγχου στατικού ηλεκτρισμού, προσέχοντας γύρω από τους εκπομπούς.
4. Επαναλάβετε το βούρτσισμα και τον καθαρισμό μέχρι η συσκευή ελέγχου στατικού ηλεκτρισμού να καθαρίσει.
5. Γυαλίστε προσεκτικά τις ακίδες με ένα στεγνό πανί.

Πλήρες σύστημα — τι χρειάζεστε

Κιτ SE-CLEAN	Ένα μπουκάλι υγρού καθαρισμού με κεφαλή ψεκασμού και μία νάιλον βούρτσα καθαρισμού
Ανταλλακτικό υγρό και βούρτσες	Διατίθενται ξεχωριστά — επικοινωνήστε με τη FÖGE

Πληροφορίες προϊόντων και παραγγελίες: sales@fogegmbh.com · +49 9372 9809477 · foge-antistatic.com/el

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.