SE-CLEAN Kit d'entretien pour produits antistatiques

Liquide de nettoyage et brosse en nylon pour barres antistatiques, souffleries ionisantes, pistolets antistatiques et buses FÖGE



DONNÉES CLÉS

Contenu du kit
Liquide d'entretien pour produits antistatiques (flacon avec tête de pulvérisation) + brosse de nettoyage en nylon

Liquide de nettoyage
Non conducteur, sans eau · mélange de solvants, contient des isoparaffines · exempt d'hydrocarbures halogénés et aromatiques · s'évapore sans résidu · à utiliser non dilué

Dimensions de la brosse
225 × 35 × 22 mm

Produits compatibles
Barres antistatiques AC et DC FÖGE, souffleries, pistolets antistatiques à air et autres appareils antistatiques

Présentation

Les dispositifs antistatiques doivent être nettoyés régulièrement pour conserver leur efficacité. Le champ électrique intense attire les poussières et contaminants présents dans l'air, l'ionisation de l'air provoque une accumulation de carbone sur les électrodes et, dans les applications textiles, l'encre ou les fibres peuvent contaminer les pointes. Des pointes émettrices encrassées réduisent l'efficacité et peuvent provoquer une surcharge du circuit et des courts-circuits.

Caractéristiques principales

- Liquide de nettoyage non conducteur et sans eau — s'évapore sans résidu
- Élimine la poussière, les dépôts de carbone, l'encre et les résidus de tissu sur les pointes émettrices
- Brosse en nylon, 225 × 35 × 22 mm — nettoie en douceur sans endommager les pointes
- Tête de pulvérisation pour une application directe
- Pour barres AC et DC, souffleries, pistolets antistatiques et buses FÖGE

Caractéristiques techniques

Contenu du kit	Liquide d'entretien pour produits antistatiques (flacon avec tête de pulvérisation) + brosse de nettoyage en nylon
Liquide de nettoyage	Non conducteur, sans eau · mélange de solvants, contient des isoparaffines · exempt d'hydrocarbures halogénés et aromatiques · s'évapore sans résidu · à utiliser non dilué
Dimensions de la brosse	225 × 35 × 22 mm

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.

Filaments de la brosse	Nylon, ⌀ 0,35 mm, profondeur 20 mm
Produits compatibles	Barres antistatiques AC et DC FÖGE, souffleries, pistolets antistatiques à air et autres appareils antistatiques
Protection individuelle	Lunettes de protection · gants de protection
Mentions de danger	H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires · H413 : Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques · EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
Conseils de prudence	P273 · P301 + P310 · P331 · P405 · P501

Instructions d'utilisation

⚠ Mettez l'électrode HORS TENSION et ne la remettez pas SOUS TENSION avant qu'elle soit sèche.

1. Nettoyez le dispositif de maîtrise de l'électricité statique avec la brosse de nettoyage FÖGE.
2. Fixez la tête de pulvérisation sur le flacon contenant le liquide de nettoyage.
3. Humidifiez un chiffon avec le liquide de nettoyage et essuyez le dispositif de maîtrise de l'électricité statique en veillant autour des émetteurs.
4. Répétez le brossage et le nettoyage jusqu'à ce que le dispositif de maîtrise de l'électricité statique soit propre.
5. Polissez soigneusement les pointes avec un chiffon sec.

Système complet — ce dont vous avez besoin

Kit SE-CLEAN	Un flacon de liquide de nettoyage avec tête de pulvérisation et une brosse de nettoyage en nylon
Liquide et brosses de rechange	Disponibles séparément — contactez FÖGE

Informations sur les produits et commandes : sales@fogegmbh.com · +49 9372 9809477 · foge-antistatic.com/fr

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.