SE-CLEAN Antisztatikus termékek karbantartókészlete

Tisztítófolyadék és nejlon kefe a FÖGE antisztatikus rudakhoz, ionizáló ventilátorokhoz, antisztatikus pisztolyokhoz és fúvókákhoz



KULCSADATOK

A készlet tartalma
Antisztatikus termékek karbantartó folyadéka (palack szórófejjel) + nejlon tisztítókefe

Tisztítófolyadék
Nem vezető, vízmentes · oldószerkeverék, izoparaffinokat tartalmaz · halogénezett és aromás szénhidrogénektől mentes · maradék nélkül elpárolog · hígítatlanul használandó

Kefe méretei
225 × 35 × 22 mm

Kompatibilis termékek
FÖGE AC és DC antisztatikus rudak, levegőfúvók, antisztatikus pisztolyok és egyéb antisztatikus eszközök

Áttekintés

Az antisztatikus eszközöket rendszeresen tisztítani kell, hogy megőrizzék hatékonyságukat. Az erős elektromos tér magához vonzza a levegőben lévő port és szennyeződéseket, a levegő ionizációja szén lerakódását okozza az elektródákon, textilipari alkalmazásokban pedig a festék vagy a szálak szennyezhetik a tűket. A szennyezett emitter tűk csökkentik a hatékonyságot, és az áramkör túlterhelését, illetve rövidzárlatot okozhatnak.

Főbb jellemzők

- Nem vezető, vízmentes tisztítófolyadék — maradék nélkül elpárolog
- Eltávolítja a port, a szénlerakódásokat, a festéket és a szövetmaradványokat az emitter tűkről
- Nejlon kefe, 225 × 35 × 22 mm — kíméletesen tisztít, nem károsítja a tűket
- Szórófej a közvetlen felviteléhez
- FÖGE AC és DC rudakhoz, ventilátorokhoz, antisztatikus pisztolyokhoz és fúvókákhoz

Műszaki adatok

A készlet tartalma	Antisztatikus termékek karbantartó folyadéka (palack szórófejjel) + nejlon tisztítókefe
Tisztítófolyadék	Nem vezető, vízmentes · oldószerkeverék, izoparaffinokat tartalmaz · halogénezett és aromás szénhidrogénektől mentes · maradék nélkül elpárolog · hígítatlanul használandó
Kefe méretei	225 × 35 × 22 mm
Kefeszálak	Nejlon, ⌀ 0,35 mm, 20 mm mélység

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.

Kompatibilis termékek	FÖGE AC és DC antisztatikus rudak, levegőfúvók, antisztatikus pisztolyok és egyéb antisztatikus eszközök
Egyéni védelem	Védőszemüveg · védőkesztyű
Figyelmeztető mondatok	H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet · H413: A vízi élővilágra hosszan tartó károsodást okozhat · EUH066: Ismételt expozíció a bőr szárazságát vagy repedezését okozhatja
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P273 · P301 + P310 · P331 · P405 · P501

Használati utasítás

⚠ Kapcsolja KI az elektródát, és ne kapcsolja BE újra, amíg meg nem száradt.

1. Tisztítsa meg a statikus elektromosság kezelésére szolgáló eszközt a FÖGE tisztítókefével.
2. Helyezze fel a szórófejet a tisztítófolyadékot tartalmazó üvegre.
3. Nedvesítsen meg egy ruhát tisztítófolyadékkal, és törölje át a statikus elektromosság kezelésére szolgáló eszközt, az emittereknél különös gonddal.
4. Ismételje a kefével való tisztítást és a törlést, amíg az eszköz tiszta nem lesz.
5. Gondosan fényesítse át a tűket száraz ruhával.

Teljes rendszer — amire szüksége van

SE-CLEAN készlet	Egy üveg tisztítófolyadék szórófejjel és egy nejlon tisztítókefe
Pótfolyadék és kefék	Külön kaphatók — kérjük, vegye fel a kapcsolatot a FÖGE-vel

Termékinformáció és rendelés: sales@fogegmbh.com · +49 9372 9809477 · foge-antistatic.com/hu

A műszaki változtatások, hibák és nyomdahibák jogát fenntartjuk. Ez a dokumentum az angol eredeti fordítása, és fordítási hibákat tartalmazhat.